

Configuration Honeywell Lauchner recommandée.

Le user et mot de passe par défaut du lauchner est admin admin

Après avoir lancer l'application et s'etre connecté à l'administrateur, tout en bas à droite de la boite parametres, il y a un bouton qui permet de mettre le Lauchner en service ou le désactiver.

Dans l'utilisateur admin choisir :

admin24 comme password administrateur

Désactiver les touches de volume après avoir réglé le volume au bon niveau

Délai de déconnexion : ne jamais déconnecter

Paramètres mouvement désactivé

Délai de la déconnexion : Ne jamais déconnecter automatiquement

Authentification unique : désactivée

Dans les permissions

Mode application, choisir Mode application unique

Mode utilisateur, choisir Plusieurs utilisateurs

Créer un utilisateur billetix avec pssw 123456

Dans utilisateur, pour l'utilisateur billetix choisir :

Choisir Entreprise browser dans la liste blanche des

Wifi Oui

Basculer Wifi Oui

WiFi Setting Oui

Configurer le démarrage automatique Oui

EZConfig Barcode Oui

applications

Configurer Entreprise browser

Pour réinitialiser Entreprise Browser si nécessaire, videz les données de l'application dans le gestionnaire d'application.

Parametres en plus apres initialisation

Configuration

Bloquer pop-ups : non

Glisser pour rafraîchir : oui

Video : non

Géolocalisations : non

Sécurité

Ne rien changer

Affichage

Masquer la barre système : oui

Sélectionnez la barre système : tous les deux

Mode barre menu : cacher

Browser orientation mode : portrait

Portail

Ne laisser que le 1 actif

Avancée

Activer la liste des url autorisées

Dans la liste des url, ajouter une nouvelle url : <https://billetix.net/scan.html>

Page accueil : choisir <https://billetix.net/scan.html>

Activer zoom non

Commande de zoom non

Dans recharger la page web choisir quand internet connecté

Puis, se déconnecter de l'utilisateur admin et se connecter au user billetix

Pour sortir du mode utilisateur billetix, il faut redémarrer le PDA